

Design optimisé, haute performance

Amplificateur de bande pour mât

Spécialement conçu pour la réception des signaux TNT avec une qualité optimale.

MASTO 



**MODÈLES
AVEC
1, 2 ET 3
ENTRÉES**

AMPLIFICATEUR DE MÂT SÉRIE MASTIO AMB 900

Amplificateur de bande pour mât spécialement conçu pour la réception des signaux TNT avec une qualité optimale.

APPLICATION

Recommande pour la distribution du signal TV/FM sur systèmes individuels ou petites installations.

CHARACTÉRISTIQUES

- Petites dimensions.
- Boîte 100% de zamak blindé offrant une excellente immunité contre les
- interférences radioélectriques.
- Protection contre signaux LTE.



MODÈLE	AML 910 DC	AML 912 L		AML 920 DC		AML 921 L		AML 930 DC			
Référence	36910	36912		36920		36920		36930			
N° d'entrées	1	1		2		2		3			
Bandes	UHF	BIII	UHF	BIII	UHF	BIII	UHF	FM	UHF	UHF	
	470 ÷ 790	174 ÷ 230	470 ÷ 790	174 ÷ 230	470 ÷ 790	174 ÷ 230	470 ÷ 790	87 ÷ 108	470 ÷ 790	470 ÷ 790	
Gain	dB	35	20	25	30	35	20	25	25	35	35
Réglage du gain	dB	15	15	15	15	15	15	15	20	15	15
Niveau de sortie DIN 45004B-60	dBμV	108									
Impédance entrée/sortie	Ω	75									
Facteur de bruit	dB	3	3	3	3	3	3	3	9	6	6
Consommation	mA	70	70		70		70		75		
Passage de courant per preampli.	mA	45	-	-	-	45	-	-	-	45	45
Alimentation	Vdc	24 ± 10%									
Dimensions	mm	87 x 95x 37									
Poids	gr	210									

Fagor Electrónica, S.Coop.

San Andrés, s/n. E-20500 Mondragón (Spain)

Tel.: +34 943 71 25 26 Fax: +34 943 71 28 93

E-mail: rf.sales@fagorelectronica.es

www.fagorelectronica.com