


AMPLIFICADOR PARA MÁSTIL



electrónica

Serie **AMS 130**

Amplificador de mástil para señales terrestres con mezcla de satélite (1º FI).

APLICACIÓN

Viviendas unifamiliares.

CARACTERÍSTICAS

- Entradas terrestres de VHF y UHF.
- Entrada para mezcla de satélite.
- Regulación de ganancia independiente de la figura de ruido.
- Conectores tipo F.
- Permite trabajar con un amplio rango de niveles de entrada.
- Mantiene la calidad de señal optimizada en cada antena.



Referencia	Modelo	Composición
36646	AMS 130 K	Kit Amplificador de mástil + FA 301 S

MODELO		AMS 130		
Referencia		36645		
Nº de entradas		3		
Bandas		VHF 47÷230	UHF 470÷790	SAT 950÷2150
Ganancia	dB	24	33	-2
Regulación de ganancia	dB	20	20	-
Nivel de salida DIN 45004B-60	dBµV	110		-
Impedancia entrada/salida	Ω	75		
Salida test	dB	-30		
Consumo	mA	85		
Dimensiones embalaje	mm	115 x 65 x 100		
Peso	Kg	0,215		